*** คู่มือติดตั้งบนมือถือ ทั้งระบบ Andriod และ IOS {กรุณาอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนใช้งาน} *** 1.เสียบปลั๊กไฟและเสาไร้สายที่ตัวกล้องรอจน กล้องหยุดหมุน

ปิด / เปิด wiFi บนมือถือแล้วเลือก wiFi อุปกรณ์ ตามรูป "IPCAM-XXXXXX"

14:14		🗢 💷
< การตั้งคำ	Wi-Fi	
Wi-Fi		
DKfttx		₽ \$ ()
เครือข่ายของสำเ		
DK.fibre		a 🗢 🚺
เครือข่ายอื่น		
DIRECT-92-EPSC	ON-D8A5E6	●
Home _2.4G		• 🗢 i
IPCAM-(a 🗢 🗊
KHAMPOON		● • •
ordy		a 🗢 🚺
อื่นๆ		
ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข	ข่าย	แจ้งเดือน >
เครือข่ายที่เคยใช้จะถูกเข้าร่า คุณจะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับ	วม โดยอัดโนมัติ ถ้าไม่พร มเครือข่ายที่มี	บเครือข่ายที่เคยใช้

2.ใส่รหัสผ่าน " 01234567" ตามคู่มือหลัก

14:15 ป้อนรหัสผ่าน 3.เปิดแอพ "CamHi" เพื่อเพิ่มอุปกรณ์บนมือถือ

โดยสแกนบาร์ โค๊ดที่ตัวกล้อง

	14:40				🗢 🚧
	live4_pi	ctures	กล้อง		การแก้ไข
			เพิ่มกลัย	D-4	•
		DomeP1 ในการเชื่อม	rz มต่อ		<u> </u>
		WifiStar ออนไลน์	light		£03
		กล้อง5M ออนไลน์	P		<u> </u>
		5MP PT ออนไลน์	Z New		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		กล้อง ออนไลน์			
	<u>æ.</u>	[**		680	
	กล้อง	0.00	ถ่าย	3612	เกี่ยวกับ
-			1		
1	09:45				🗢 💷
	< กลับไปเ	ที่ Ac	ld Camei	a_title	เสร็จสมบูรณ์
	ชื่อ	กล้อง			8
Ca	ชื่อผู้ใช้	admi	n		8
ou	UID				
	รหัสผ่าน	admi	n		8
	8₽ สแก	นบาร์โค้ด			>
	L				
	🔍 ค้นห	าเครือข่าย	เท้องถิ่นUI	D	>
	হু Wifi	การตั้งค่าส	เมาร์ท		>

DKVIEW

*** ที่กล่าวมาเป็นเพียงวิธีลัคในการเชื่อมต่อเท่านั้นกรุณายึคตามคู่มือหลักที่แนบไว้ในกล่อง ***

*** คู่มือติดตั้งบนมือถือ ทั้งระบบ Andriod และ IOS {กรุณาอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนใช้งาน} ***

4.เชื่อมต่อ wiFi อินเตอร์เน็ตบ้าน

ความแรงของสัญญาณ:50%

ความแรงของสัญญาณ:46%

ความแรงของสัญญาณ:42%

DK.fibre

DIRECT-92-EPSON-D8A5E6

14:16		
< กลับไปที่	การตั้งค่ากล้อง	
	กล้อง	
ปลุกตรวจจั	ับการเคลื่อนไหว	>
ปลุกมนุษย์		>
การเชื่อม โย	ขงสัญญาณเดือน	>
วิดีโอเวลา		>
การตั้งค่าเส	121	>
การตั้งค่าวิเ	ดีโอ	>
Wifiการตั้ง	ค่า	>
SDการ์ดกา	รตั้งค่า	>
อุปกรณ์การ	รตั้งค่านาฬิกา	>
การตั้งค่าอี	เมล	>
FTPการตั้ง	ค่า	>
การตั้งค่าระ	ະນນ	>
ข้อมูลอุปกร	าณ์	>
14:17		
< กลับไปที่	Wifiการตั้งค่า	
ปัจจุบันWifi		
ไม่ทราบ		>
	ผู้จัดการ Wi-Fi	
DKfttx ความแรงของสัญถ	ູງາณ:54% WPA2_AES	>
Home _2.40	Э	<u>\</u>

WPA2_TKIP

WPA2_AES

WPA2_AES

5.การใช้งานหน่วยความจำ

06:14		🗢 📼
< กลับไปที่	การตั้งค่ากล้อง	
	กล้อง	
เปลี่ยนรหัส	ผ่าน	>
ปลุกตรวจจั	ับการเคลื่อนไหว	>
ปลุกมนุษย์		>
การเชื่อม โย	ขงสัญญาณเดือน	>
วิดีโอเวลา		>
การตั้งค่าเสื	ร้อง	>
การตั้งค่าวิด	ดีโอ	>
Wifiการตั้ง	ค่า	>
SDการ์ดกา	รตั้งค่า	>
อุปกรณ์การ	รตั้งค่านาฬิกา	>
การตั้งค่าอี	เมล	>
FTPการตั้ง	ค่า	>
การตั้งค่าระ	ะบบ	>
6		
06:14 < กลับไปที่	SDการ์ดการตั้งต่า	🗢 💷
ขนาดของพื้น	เที่เก็บข้อมูล	61041MB
ขนาดความจุ	ที่เหลือ	6440MB
	🖌 การจัดรูปแบบ SD การ์ด	
റാടര്രട്ടപ്പാവരം	ลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ด SD	

DKVIEW

*** ที่กล่าวมาเป็นเพียงวิธีลัคในการเชื่อมต่อเท่านั้นกรุณายึคตามคู่มือหลักที่แนบไว้ในกล่อง ***

*** คู่มือติดตั้งบนมือถือ ทั้งระบบ Andriod และ IOS {กรุณาอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนใช้งาน} ***

<u>การกำหนดจุดการหมุน :</u>



หลังจากเปิด app และเข้ามาที่หน้าจอดูภาพ เลือกหัวข้อที่ 3 ตามรูป

A \oplus	I I	:Ç	\odot	Ċ
	การตั้งค่า กรุณา ใส่หมายเล	เรียก ขที่ตั้งไว้ (1–255)		
		2 3		
	4	5 6		
	7	8 9		
		0 ลบ		Pro- /
* (4))	Ō	•		Û

จุคที่1 : เลื่อนตำแหน่งกล้องที่ต้องการ กคหมายเลข 1 แล้วกค "การตั้งค่า"

จุคที่2 : เถื่อนตำแหน่งกล้องที่ต้องการ กคหมายเลข 2 แล้วกค "การตั้งค่า"

{ จุดอื่นๆ สามารถกำหนดจุดได้ไม่จำกัด }

การเรียกใช้จุดที่ตั้ง : เลือกข้อ 3 แล้วพิมพ์หมายเลขที่ตั้งไว้ แล้วกด "เรียก"

*** คู่มือติดตั้งบนมือถือ ทั้งระบบ Andriod และ IOS {กรุณาอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนใช้งาน} *** <u>การใช้งานแต่ละหัวข้อ :</u>



หลังจากเปิด app และเข้ามาที่หน้าจอดูภาพ

- หัวข้อที่ 1 : การสลับมุมมองภาพ "ซ้าย-ขวา-บน-ล่าง"
- หัวข้อที่ 2 : การซูม (ใช้ได้เฉพาะกล้องแบบหมุนได้เท่านั้น)
- หัวข้อที่ 3 : การกำหนดจุดหมุนกล้อง (ใช้ได้เฉพาะกล้องแบบหมุนได้เท่านั้น)
- หัวข้อที่ 4 : ใช้สลับจากภาพโหมดอินฟราเรดขาวดำปกติเป็นแบบภาพสี 24 ชม
- หัวข้อที่ 5 : เปิด/ปิด การหมุนติดตามอัจฉริยะ (ใช้ได้เฉพาะกล้องแบบหมุนได้เท่านั้น)
- หัวข้อที่ 6 : ใช้สำหรับเปิดปิดลำโพงเสียงบนมือถือ
- หัวข้อที่ 7 : การจับภาพ ณ เวลานั้น
- หัวข้อที่ 8 : การจับวิดิโอ ณ เวลานั้น
- หัวข้อที่ 9 : การสลับจากโหมดความละเอียดต่ำเป็นความละเอียดสูง
- หัวข้อที่ 9 : การออกจากหน้าจอดูภาพ

*** คู่มือติดตั้งบนมือถือ ทั้งระบบ Andriod และ IOS {กรุณาอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนใช้งาน} *** <u>การดูภาพย้อนหลัง :</u>

เลือกหัวข้อวิดีโอ -> เลือกอุปกรณ์ที่ตั้งไว้

09:20			
	วศ	โอ	
	ระยะไกล	ท้องถิ่น	
WifiStarlight ออนไลน์			>
กล้อง5MP คอนไลน์			>
5MP PTZ New ออนไลน์			>
กล้อง ออนไลน์			>
กล้อง ออนไลน์			>





<u>สามารถดูย้อนหลังได้หลายรูปแบบ</u>

[همت]

1.แบบรายชื่อวิดีโอ

nda 4

			1 4G	
กลับไป	ার্গ কেন্দ্র বি			
	Time playback	รายชื่อวิดี	To	>
ค้มหาช่วงเ 2021-12	2-20 09:54:23 - :	2021-12-20 15	54:23	-
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	15:39:16 - 00:10:06	15:49:22 53 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	15:29:10 - 00:10:06	15:39:16 56 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	15:19:04 - 00:10:06	15:29:10 51 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	15:08:58 - 00:10:06	15:19:04 53 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	14:58:53 - 00:10:05	15:08:58 50 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	14:48:47 - 00:10:06	14:58:53 54 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	14:38:41 - 00:10:06	14:48:47 50 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	14:28:35 - 00:10:06	14:38:41 49 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	14:18:29 - 00:10:06	14:28:35 50 MB	
	2021-12-20 โปรแกรมวิดีโอ	14:08:23 - 00:10:06	14:18:29	2
	2021-12-20 โปรแกรมวิธีโอ	13:58:17 -	14:08:23 48 MB	

DKVIEW

*** ที่กล่าวมาเป็นเพียงวิธีลัคในการเชื่อมต่อเท่านั้นกรุณายึคตามคู่มือหลักที่แนบไว้ในกล่อง ***

*** คู่มือติดตั้งบนมือถือ ทั้งระบบ Andriod และ IOS {กรุณาอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนใช้งาน} *** <u>วิธีใส่หน่วยความจำ (สูงสุดไม่เกิน 128GB) :</u>

ขันน๊อตด้านหลังกล้อง 3 จุด แล้วเสียบหน่วยความจำตามรูปด้านล่าง



*** <u>ข้อควรระวัง</u> ***

หลังจากติดเรียบร้อยแล้ว ควรใส่รหัสผ่านทุกครั้ง โดย<mark>เข้าตามรูปด้านล่าง</mark>

16:33	.11 🗢 👀
กลับไปที่ การตั้งค่ากล้อง	
5MPPTZ Right	
11-	
เปลี่ยนรทัสผ่าน	>
ปลูกตรวจจับการเคลื่อนไหว	>
ปลุกมนุษย์	>
การเชื่อม โยงสัญญาณเดือน	>
การตั้งค่าช่วงเวลาปลุก	>
วิดีโอเวลา	>
การตั้งค่าเสียง	>
การตั้งค่าวิดีโอ	>
Wifiการตั้งค่า	>
SDการ์ดการตั้งค่า	>
อุปกรณ์การตั้งค่านาฬิกา	>
การตั้งค่าอีเมล	>
FTDoore	~
FIPการตงคา	>)

<u>การดูกล้องและบันทึกผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม</u>

*** ที่กล่าวมาเป็นเพียงวิธีลัคในการเชื่อมต่อเท่านั้นกรุณายึคตามคู่มือหลักที่แนบไว้ในกล่อง ***

DKVIEW

*** คู่มือติดตั้งบนมือถือ ทั้งระบบ Andriod และ IOS {กรุณาอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนใช้งาน} *** * แผ่น CD จะแนบไปกับกล้องตอนสั่งซื้อสินค้า หากยังไม่ได้สามารถติดของรับได้ที่บริษัท *

Window P2P Client



- PC Realtime Monitoring and Manage



สามารถกำหนดขนาดพื้นที่การบันทึกบน PC ได้ไม่จำกัด

การใช้งานโปรแกรมสามารถหาดูได้ใน Youtube ค้นหาคำว่า " P2P Client CamHi "

*** กรณีสิมรหัสผ่าน ***

- กดปุ่ม Reset ที่ตัวกล้อง ประมาณ 5-10 วินาที รองนมีเสียงเตือนออกมาจากกล้อง
- ตั้งค่าเหมือนตั้งใหม่ตามคู่มือหน้าแรก หากต่อสายแลนไว้กับเร้าเตอร์ไว้ให้เพิ่มกล้องแบบเครือข่ายท้องถิ่น
 ได้เลย (มือถือต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน)
- กล้องจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยช่องรหัสเก่าไม่ต้องใส่ค่าอะไร(Default)